

Présentation du produit

Ce chargeur à courant de charge commuté convient à toutes les batteries au lithium 2-3S utilisées pour les pistolets Airsoft. Ce chargeur est très sûr avec un écran OLED professionnel, une fonction d'alarme et une fonction de coupure complète



Spécification

- Types de batteries applicables : batterie Li-polymère et Li-ion 2 ~ 3S
- Entrée CA : 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
- Entrée cc : cc 15V1A 15W
- Sortie CC : 8,4 ~ 12,6 V (LiPo/Li-ion)
- Courant de charge : 0,3 ~ 1,5 A/paquet
- Dimension:100x68x26mm
- Poids: environ 80g



100~240V 50~60HZ

15V 1A 15W

8.4~12.6V


0.3~1.5A

100x68x26mm



Instructions d'utilisation

- Connectez l'alimentation CC ou l'adaptateur secteur (15 V, 1 A) au chargeur.
- Connectez la batterie au chargeur, assurez-vous que la polarité est correctement connectée, puis la charge démarrera automatiquement.
- Chargement OLED doit afficher la tension et la capacité de la batterie pendant la charge.





OPERATION MANUAL



Digital Smart Balance Charger



Afficher
(sans connexion électrique)
Tension des cellules et du pack
Courant de charge sélectionné
Pourcentage de puissance



Commutation de courant
0,3A/10,6A/10,9A/1,2A/1,5A



Tension de cellule <2,8V
Alarme du chargeur
Flash d'écran
Arrête de travailler



Charge complète
Sonner 25 fois
Écran et courant éteints



Court-circuit/
Protection contre l'inversion de
polarité
Sûr



Différence de tension > 0,3V
Basse tension
Flash de données et alarme

- N'essayez jamais de charger 2 batteries simultanément.
- Ne laissez jamais le chargeur sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique
- Arrêtez la charge lorsqu'un dysfonctionnement est observé.
- Tenir à l'écart de la poussière, de l'humidité, de l'eau, de la chaleur, de la lumière directe du soleil et des vibrations.
- Ne le placez jamais sur un siège de voiture, un tapis ou quelque chose de similaire.
- Placez toujours le chargeur sur une surface résistante à la chaleur, ininflammable et non conductrice.
- Ne chargez pas les types de batterie suivants :
 - Batterie au plomb ou VRLA.
 - Batterie Ni-MH ou Ni-CD.
 - Batterie non rechargeable (risque d'explosion)
 - Batterie défectueuse ou endommagée
- Tout autre type, à l'exception des batteries Li-Polymère et Li-ion.
- Batterie composée de différents types de cellules ou de différents marquages

