

Introdução do produto

Este carregador com corrente de carga comutada é adequado para todas as baterias de lítio 2-3S usadas em armas de Airsoft. Este carregador é muito seguro com display OLED profissional, função de alarme e função de corte completa



Especificação

- Tipos de bateria aplicáveis: bateria de polímero de lítio 2 ~ 3S e bateria de íon-lítio
- Entrada CA: 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
- Entrada CC: CC 15V1A 15W
- Saída CC: 8,4 ~ 12,6 V (LiPo/Li-ion)
- Corrente de carga: 0,3 ~ 1,5A/pacote
- Dimensão: 100x68x26mm
- Peso: aprox.80g



100~240V 50~60HZ

15V 1A 15W

8.4~12.6V


0.3~1.5A

100x68x26mm



Instruções de operação

- Conecte a alimentação DC ou adaptador AC (15V, 1A) ao carregador.
- Conecte a bateria ao carregador, certifique-se de que a polaridade esteja conectada da maneira correta e o carregamento começará automaticamente.
- O OLED de carregamento deve exibir a tensão e a capacidade da bateria durante o carregamento.



DUEL CODE

OPERATION MANUAL



Digital Smart Balance Charger



Mostrar
(sem conexão de energia)
Tensão da célula e do pacote
Corrente de carga selecionada
Porcentagem de energia restante



Mudança atual
0,3A10,6A10,9A/1,2A/1,5A



Tensão da célula <2,8V
Alarme do carregador
Tela Flash
Parar de trabalhar



Carga completa
Soe 25 vezes
Tela e corrente desligadas



Curto circuito/
Proteção contra polaridade
reversa
Seguro



Diferença de tensão >0,3V
Baixa voltagem
Flash de dados e alarme

- Nunca tente carregar 2 baterias simultaneamente.
- Nunca deixe o carregador sem supervisão quando estiver conectado à fonte de alimentação
- Encerre o carregamento quando for observado qualquer mau funcionamento.
- Mantenha longe de poeira, umidade, água, calor, luz solar direta e vibrações.
- Nunca coloque-o sobre assento de carro, carpete ou algo semelhante.
- Sempre coloque o carregador em uma superfície resistente ao calor, não inflamável e não condutora.
- Não carregue os seguintes tipos de bateria:
 - Bateria de chumbo-ácido ou VRLA.
 - Bateria Ni-MH ou Ni-CD.
 - Bateria não recarregável (perigo de explosão)
 - Bateria com defeito ou danificada
 - Qualquer outro tipo, exceto baterias de polímero de lítio e íons de lítio.
 - Bateria que consiste em diferentes tipos de células ou marcas diferentes.

